

Tensión de entrada 208V- 220v- 380v- 400v- 460v- 480v

Tensión de salida 208v-220v- 380v- 400v- 460v- 480v

Taps de regulación +/- 2.5%

Clase de aislamiento F

Tipo de transformador Seco

Frecuencia 60 Hz

Distorsión armónica <4%

Factor de potencia 0.85

Factor K k13

Eficiencia 98%

Tipo de refrigeración Natural

Temperatura máxima con carga 120°C

Norma NTC 3445- NTC 3654

Bobinados Aluminio / cobre

Recubrimiento Baño en laca dieléctrica

Núcleo Acero silicio grano orientado corte 45/90°

Herrajes Hierro pintado y aislado del núcleo

Protección gabinete Nema 4 / IP20 (instalación interior)

Nivel de ruido permisible Menor a 50dB a 1 metro

Puesta a tierra Con brida o fleje en cobre sujeto a chasis

Tipo de conexión Toma y clavija / Bornera

Dimensiones aproximadas			
Capacidad	Alto	Ancho	Profundo
3 KVA - 8 KVA	31 cm	25 cm	35 cm
10 KVA - 30 KVA	45 cm	40 cm	55 cm
40 KVA - 50 KVA	55 cm	40 cm	60 cm
70 KVA - 100 KVA	65 cm	50 cm	70 cm
120 KVA - 500 KVA	100 cm	80 cm	100cm



601 2059526



312 386 1531



Diagonal 46 SUR 13L 27 Bogotá Colombia



Comercial@kenzorsas.com.co / Gerencia@kenzorsas.com.co

- Se recomienda utilizar circuito independiente para este transformador.
- NO instalar en intemperie, cerca de fuentes de agua o humedad excesiva sin un gabinete con la protección para estas condiciones.
- Antes de energizar este transformador determinar el voltaje promedio entre las fases de entrada en la red.
- Este transformador cuenta con 3 posiciones para el ajuste de voltaje de entrada y 3 posiciones para el ajuste del voltaje de salida según su orden de pedido.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN